



# 貝多芬WIFI聲控智能喇叭

## 使用手冊

本使用手冊適用華美WMS  
使用本產品前請仔細閱讀本使用手冊,並請妥善保管。

### 產品示意圖指南

#### 1 產品規格

|                    |  |
|--------------------|--|
| ●主機參數              |  |
| 型號   名稱            | WM8   貝多芬 WiFi 聲控智能喇叭                    |
| 尺寸   重量            | 圓柱體   直徑: 92 mm 高度: 67 mm   220g         |
| ●硬體規格              |  |
| 內建電池               | 2000mAh   18650 電池                       |
| 電池續航時間             | 4.6 H                                    |
| 喇叭                 | 2.5 吋全頻喇叭                                |
| 聲道                 | 2.0 聲道                                   |
| 硬體接口               | Micro USB x 1   恢復原廠設定 (R) x 1           |
| 天線                 | 內建天線 x 1                                 |
| ●充電參數              |  |
| 輸出電壓               | 5V                                       |
| 輸出電流               | 2A                                       |
| 充電時間               | 支援 2A 快充 · 充電時間約 2H                      |
| ●傳輸參數              |  |
| 無線標準               | IEEE 802.11b/g/n                         |
| 最高傳輸速率             | 150Mbps                                  |
| 無線頻道               | 頻道 1 ~ 頻道 14                             |
| 加密方式               | WEP/TKIP/AES/WPA/WPA2                    |
| 無線傳輸距離             | 100 米                                    |
| ●音樂功能              |  |
| WiFi 名稱(SSID)   密碼 | HameMusic_XXXX   12345678                |
| 支援操作系統音樂播放         | 提供 iOS · Android · Windows 的客戶端軟體連接      |
| 支援的音樂播放器           | 樂語樂聽 APP · Airplay · DLAN                |
| 支援的音樂格式            | FLAC · WAV · APE · MP3 · WMA · AAC · M4A |

#### 2 包裝內容



#### 3 硬體連接示意圖



#### 4 按鍵示意圖



#### 按鍵說明

- 1~6: 預設按鍵, 貝多芬連網後, 按相應頻道鍵即可播放音樂, 無需手機操作
- <>: 上一首、下一首播放鍵;
- +/-: 音量加減鍵
- ⏸: 長按開機關機, 短按暫時撥放
- 🔊: 語音搜尋鍵, 短按語音搜尋, 聽到滴滴聲提示, 即可說話, 再聽到滴滴聲表示結束
- 📶: 短按播放頻道 1 功能, 長按則開啟貝多芬WiFi; 開啟音箱戶外模式, 手機可直接連上貝多芬WiFi, 使用3G/4G網路可播放網路音樂, 在戶外模式下, 頻道功能就不能使用
- ⌂: 恢復原廠設定按鈕, 開機情況下, 長按5秒後鬆開

### 產品連網指南

#### 1 掃描QR code或到APP Store / 商店街搜尋下載「樂語樂聽」APP



#### 2 長按貝多芬電源鍵至紅燈亮起, 等待藍燈亮起並聽到開機提示音後, 完成開機



(為了讓您更好的享受公司的各項服務, 請詳盡閱讀以下內容)



保固範圍:  
貝多芬WiFi聲控智能喇叭本體保固一年, 喇叭保固三個月, 贈品不列入保固範圍。產品若於保固期內確實有材料或製造上的瑕疵或設備功能無法正常使用时, 艾達康國際將負責維修或更換同類型之產品。

非保固範圍:  
●非於艾達康國際有限公司合法經銷管道所購買之產品;  
●保固障礙或防拆標籤經更改或破壞;  
●產品序號不可或模糊不清者;  
●由於不可抗力而造成的故障損傷;  
●在運輸、搬卸過程中造成的故障損傷;  
●由於未能按照《使用手冊》上所寫的使用方法和注意事項操作而造成的故障;  
●未經本公司授權對產品進行拆卸、維修、改裝而造成的故障;  
●保固服務只針對台灣地區的方式履行保固服務, 非台灣地區所購買者將無法享受保固內服務;  
●更新非本公司所發佈與相對應型號之韌體、軟體, 造成機器無法正常運作使用。

需維修時, 請將機器同保修卡(原件)及購買證明(影本)一同送往本公司維修部, 運費由用戶承擔。

艾達康國際有限公司  
公司地址: 新北市汐止區大同路二段171號11樓之3  
聯絡電話: 0800-005-590  
公司官網: www.idotcom.com.tw

## 合格證

出廠日期: \_\_\_\_\_  
檢驗員: \_\_\_\_\_

## 保修紀錄

| 產品型號 |  |  |  |
|------|--|--|--|
| 保修內容 |  |  |  |
|      |  |  |  |
|      |  |  |  |
|      |  |  |  |


為了實現本公司的服務承諾, 以優良的服務解決您的後顧之憂, 我們將在產品序號上記錄, 如保修卡或購買證明遺失, 可查詢產品序號, 以保證得到應有的服務。

注: 完成開機後的指示燈狀態如下:

|    |    |        |
|----|----|--------|
| 藍燈 | 閃爍 | 沒有接入網路 |
| 藍燈 | 常亮 | 網路連線成功 |
| 紅燈 | 快閃 | 電量低    |
| 紅燈 | 慢閃 | 充電狀態   |
| 紅燈 | 常亮 | 充電完成   |

#### 3 將手機連接到xxx的WiFi上

音樂設備的WiFi名稱: HameMusic\_XXXX  
音樂設備的WiFi密碼: 12345678



#### 4 開啟樂語樂聽APP, 請根據APP提示操作。(或開啟APP主畫面「≡」按下「添加新音箱」進行操作)

#### 5 當聽到貝多芬網路連接成功的提示或藍燈常亮後, 直接按貝多芬底部的1、2、3、4、5、6 頻道鍵馬上可收聽網路頻道之內容

預設頻道內容分別如下:

| 頻道名稱 | 頻道分類 |
|------|------|
| 1    | 樂語頻道 |
| 2    | 試聽頻道 |
| 3    | 背景音樂 |
| 4    | 資訊頻道 |
| 5    | 電台頻道 |
| 6    | 兒童頻道 |

#### 6 網路連接成功後, 用戶可在樂語樂聽 APP 中將自己喜歡的電台及內容設定在2、3、4、5、6頻道中。 \* 首次使用APP請先進行郵箱快速註冊, 或直接使用QQ、微信登入。

### 音箱語音操作指南

音箱有兩種語音操作方法, 可使用「樂語樂聽」APP或直接在音箱上按鍵操作

- 樂語樂聽APP語音操作  
開啟樂語樂聽APP, 手機搖一搖螢幕出現「🔊」符號, 即可用語音說出自己想要的音樂及內容
- 音箱語音操作  
音箱在已連網狀態下, 按住音箱底部「🔊」鍵, 聽到提示音即可對準音箱說出自己想要的音樂及內容

#### 3 我們可實現多種模式的語音搜尋, 提供更多有趣的體驗, 可以用語音說出下面的內容例如:

|  |   |
|--|---|
| 語音搜尋歌曲播放:<br>播放王菲的英文書<br>播放上海灘<br>我想聽王菲的紅豆<br>我想聽上海灘 | 播放+歌手名字+歌曲名字<br>播放+歌曲名字<br>我想聽+歌手名字+歌曲名字<br>我想聽+歌曲名字                              |
| 語音查詢<br>計算機<br>百科知識查詢<br>時間查詢<br>食譜查詢<br>基本知識回答      | 一加一等於多少?<br>灑公河、王寶強……<br>今天幾號?<br>紅燒肉怎麼做?<br>世界上最高峰是什麼峰?<br>今天天氣怎麼樣?<br>說個笑話、故事…… |



低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條  
經型式認證合格之低功率射頻電機, 非經許可, 公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條  
低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信; 經發現有干擾現象時, 應立即停用, 並改善至無干擾時方得繼續使用。  
前項合法通信, 指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。  
NCC: 電磁波曝露量MPE 標準值1mW/cm2, 送測產品實測值為: 0.00001618 mW/cm2。

總代理 艾達康國際有限公司  
地址: 新北市汐止區大同路二段171號11樓之3  
E-mail: faeidotcom.com.tw  
RoHS (CE) (FC) (A) (X)